

RE-4K

4-KANAL-FUNKSTEUERUNG

- 4 unabhängige programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 340 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 200 m
- Signalisierung der schwachen Batterie im Handsender
- Bestätigung der Scharf-/Unscharfschaltung/Alarmlöschung
- RS-232 Schnittstelle für die Programmierung über Computer mit installiertem Programm **DLOAD10**

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Spannungsversorgung	9...16 V DC
Ruhestromaufnahme	13 mA
Max. Stromaufnahme	65 mA
Gewicht	108 g
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
SS-Ausgang	500 mA / 12 V DC

