

RE-4K

4-KANAL-FUNKSTEUERUNG

- 4 unabhängige programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 340 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 200 m
- Signalisierung der schwachen Batterie im Handsender
- Bestätigung der Scharf-/Unscharfschaltung/Alarmlöschung
- RS-232 Schnittstelle für die Programmierung über Computer mit installiertem Programm **DLOAD10**



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Spannungsversorgung | 9...16 V DC |
| Ruhestromaufnahme | 13 mA |
| Max. Stromaufnahme | 65 mA |
| Gewicht | 108 g |
| Betriebsfrequenzband | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| SS-Ausgang | 500 mA / 12 V DC |