

# VERSA-MCU

## FUNKBASISMODUL

Das Modul **VERSA-MCU** erweitert die **VERSA**-Zentralen um Funkmelder 433MHz. Dank dem Modul können Sie jede der **VERSA**-Zentralen auf 30 Melder erweitern. Die kleinen Abmessungen ermöglichen einfache Montage von **VERSA-MCU** in einem optimalen Ort.

- unterstützt bis zu 30 Melder des **MICRA**-Systems
- unterstützt die Handsender 433 MHz
- unterstützt den Repeater für Funksignale **MRU-300**
- kompatibel mit **VERSA**-Zentralen
- Parametrierung des Funkbasismoduls über das Servicemenü der Zentrale oder die Software **DLOADX**
- Aktualisierung der Firmware ohne Demontage der Anlage
- ein kompaktes Gehäuse für einfache Montage in einem beliebigen Ort



## TECHNISCHE DATEN

Anzahl von bedienten Handsendern	30
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10 °C...+55 °C
Ruhestromaufnahme	24 mA
Max. Stromaufnahme	29 mA
Gewicht	30 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Anzahl bedienter Funkmelder	30
Unterstützte Handsender	MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Unterstützte Funkmelder	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
Betriebsfrequenzband der Handsender und der Funkmelder	433,05 ÷ 434,79 MHz