

INT-RX-S

MODULE D'EXTENSION DE GESTION DE TÉLÉCOMMANDES 433 MHZ

Le récepteur de signaux de télécommandes **INT-RX-S** permet d'utiliser les télécommandes à distance à la commande du système. Grâce à ce module, la gestion du système d'alarme à la maison est aussi simple que celle de l'alarme automobile.

- possibilité d'utilisation des télécommandes 433 MHz à la gestion des centrales **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA 16**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA-IP 32**, **PERFECTA-T 32**, **PERFECTA 64 M** et du système **ACCO NET**
- identification complète de l'utilisateur de la télécommande du système
- possibilité d'affectation de fonctions particulières aux touches de la télécommande
- compatible aux télécommandes **P-2**, **P-4**, **T-1**, **T-2**, **T-4**, **MPT-300**, **MPT-350**, **MPB-300**
- boîtier de petite taille facilitant son installation dans un endroit commode



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------------|
| Nombre de télécommandes gérées | 248 |
| Tension d'alimentation (±15%) | 12 V DC |
| Dimensions du boîtier | 24 x 110 x 27 mm |
| Températures de fonctionnement | -10 °C...+55 °C |
| Consommation de courant en veille | 24 mA |
| Consommation max. de courant | 29 mA |
| Poids | 30 g |
| Humidité maximum | 93±3% |
| Classe environnementale selon EN50130-5 | II |
| Télécommandes gérées | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Bande de fréquence du fonctionnement des télécommandes | 433,05 ÷ 434,79 MHz |



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.