

RK-2K

2-KANAALS HANDZENDER SET

Met de **RK-2K** controller kunnen apparaten die aangesloten zijn op de relaisuitgangen worden bediend met handzenders. Met de controller kunt u op afstand elektrische apparaten bedienen, inclusief slagbomen, poorten, rolluiken / jaloezieën enz. De controller is bovendien voorzien van in- en uitgangen die zijn ontworpen om te werken met een alarmsysteem zodat deze kan worden gebruikt voor afstandsbediening van het alarmsysteem.

- 2 relais uitgangen (kanalen)
- ondersteuning voor maximaal 1024 handzenders
- optionele configuratie met behulp van een computer waarop het **RK Soft** programma is geïnstalleerd
- de transmissies van de handzenders is beveiligd met een rolling code
- 2 OC type uitgangen
 - lage handzender batterij indicatie
 - indicatie van alarmsysteem inschakelen / uitschakelen / alarm herstellen
- 2 ingangen voor het controleren van de status van het alarmsysteem
 - in status informatie
 - alarm informatie
- RS 232 (TTL) poort voor aansluiting op een computer
- LED indicatie
- sabotageschakelaar die reageert op het openen van de behuizing
- optioneel AC of DC voeding aan te sluiten
- de set bevat twee T-2 handzenders



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	81 g
Maximale luchtvochtigheid	93 ± 3 %
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Afmetingen	118 x 72 x 24 mm
Voeding voltage (±10%) [VAC]	24 V AC
Relais uitgang	1 A / 24 V DC/AC
LV uitgang	50 mA / 24 V DC/AC
SS uitgang	500 mA / 24 V DC/AC
Stand-by mode stroomverbruik (voeding 12 V DC)	18 mA
Stand-by mode stroomverbruik (voeding 24 V DC)	32 mA
Max. stroomverbruik (voeding 12 V DC)	37 mA
Max. stroomverbruik (voeding 24 V DC)	40 mA
Voeding voltage (± 10%)	12...24 V DC

