

RXH-4K

UNIVERSELE HANDZENDER SET

De draadloze controller set biedt een veelzijdige oplossing voor het bedienen van alarmsystemen, automatische openen van hekken of andere apparaten. Naast het bedienen van de relaisuitgangen via de handzenders (max. 4 relais), is de ontvanger uitgerust met extra signalering uitgangen. Ze kunnen worden gebruikt voor indicatie van inschakelen/uitschakelen van het alarm systeem en om te waarschuwen bij een lage batterij van de handzender. Vanwege de superheterodyne ontvanger met smalband filtering, zal de RXH controller voor een superieure bereik (tot 300 m) zorgen en een hoge immuniteit tegen storingen.

Eigenschappen:

- 4 onafhankelijke kanalen met relais uitgang
- uitgang kan geconfigureerd worden als Puls mode (tijd) of Maak/Breek mode (Aan/Uit)
- ondersteund tot 340 handzenders welke beheerd kunnen worden via het gebruik van een computer
- lage batterij handzender indicatie
- bevestiging bij inschakelen/uitschakelen
- PC configuratie
- werkingsbereik tot 300 m in open veld



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	72 x 118 x 24 mm
Stand-by verbruik	25 mA
Maximaal verbruik	100 mA
Relais contact belasting	2 A / 24 V DC
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 300 m m
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Aantal te bedienen uitgangen	4
Instelbereik van de omschakeltijd in de puls mode	1-255 s
Spanningscapaciteit van de LV (OC) uitgang	50 mA
Spanningscapaciteit van de SS (OC) uitgang	500 mA
Werking temperatuurbereik, ontvanger	-10...+55 °C
Werking temperatuurbereik, zender (handzender)	-10...+55 °C
Gewicht ontvanger	82 g
Gewicht zender (handzender)	30 g

