

# ROP-401/EU

## ADRESSIERBARER HANDFEUERMELDER FÜR AUßENBEREICH

Der Handfeuermelder **ROP-401** ermöglicht eine manuelle Alarmauslösung bei einer Branderkennung. Er ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP-402** vorgesehen.

- rückstellbare Kunststoffscheibe
- **ROP-KEY-U** Schlüssel (im Lieferumfang) ermöglicht:
  - Testen
  - Rückstellung

LED zur optischen Signalisierung  
bidirektionaler Kurzschlussisolator  
Stromversorgung aus der Melderlinie  
Montagegehäuse im Lieferumfang enthalten  
optionale Schutzklappe zum Schutz vor unbeabsichtigter Auslösung  
- **ROP-FLAP**



### TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-25°C...+70°C
Gewicht	180 g
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	170 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	450 µA
Schutzklasse	IP66
Spannungsversorgung	18...26 V DC
Abmessungen ohne Halter	87 x 87 x 53 mm
Abmessungen mit Haltern	117 x 87 x 53 mm

