

INT-KLCDR-GR

LCD-BEDIENTEIL

Die LCD-Bedienteile dienen zur alltäglichen Bedienung der **INTEGRA**-Systeme. Dank dem Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Verwendung sogar erweiterter Funktionalität der Alarmzentrale sehr einfach und bequem. Der eingebaute Zutrittskartenleser erlaubt die Systembedienung ohne Notwendigkeit, das Kennwort auswendig zu wissen.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- dLEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm **GUARDX**
- Zutrittskartenleser



TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	140 x 126 x 26 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	60 mA
Max. Stromaufnahme	156 mA

