

RE-2K

2-KANAL-FUNKSTEUERUNG

- 2 unabhängige programmierbare Kanäle
- Bedienung von bis zu 16 Handsendern
- Reichweite im offenen Gelände bis 200 m
- Signalisierung der schwachen Batterie im Handsender



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Spannungsversorgung | 9...16 V DC |
| Ruhestromaufnahme | 16 mA |
| Max. Stromaufnahme | 60 mA |
| Gewicht | 76 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93±3% |
| Betriebsfrequenzband | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Abmessungen | 118 x 72 x 24 mm |
| Relaisausgang | 2 A / 24 V DC |
| SS-Ausgang | 500 mA / 12 V DC |