

MTX-300

FUNKBASISMODUL 433 MHZ

Das Modul MTX-300 ermöglicht die Erweiterung der Alarmsysteme um die im Frequenzband 433 MHz funktionierende Funkgeräte. Es ist mit den SATEL-Zentralen **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** und **VERSA Plus**, als auch mit dem Modul **MICRA** kompatibel. Es besteht auch die Möglichkeit, es in irgendeinem anderen Alarmsystem eines anderen Herstellers oder in einem Automationssystem zu verwenden, z.B. als Funksteuerung, damit man mittels der Handsender die Hof- und Garagentor öffnen und schließen kann. Das MTX-300 erlaubt die Bedienung von bis zu 16 Melder, bis zu 32 Handsender und bis zu 4 Funk-Signalgeber **MSP-300**. Das Modul ist vor Ort programmierbar: mittels der sich auf ihm befindenden Knöpfen oder durch einen Computer mit spezieller und kostenloser Software **MTX-SOFT**.

- Erweiterung des Systems um SATEL-Funkgeräte: bis zu 32 Handsender, 16 Melder und 4 Signalgeber
- 8 programmierbare Relaisausgänge
- 2 programmierbare Eingänge zur Signalgebersteuerung
- Unterstützung des Repeaters für Funksignale **MRU-300**
- Funktion des Automatikbetriebs
- Sabotagekontakt gegen Öffnen des Gehäuses



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------------------|
| Spannungsversorgung ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Abmessungen des Gehäuses | 126 x 158 x 32 mm |
| Betriebstemperatur | -10°C...+55°C |
| Ruhestromaufnahme | 65 mA |
| Max. Stromaufnahme | 70 mA |
| Gewicht | 210 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 \pm 3% |
| Betriebsfrequenzband | 433,05 \div 434,79 MHz |
| Funkreichweite (im freien Gelände) | w zależności od urządzenia m |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Belastbarkeit der Open-Collector-Ausgänge | 50 mA / 12 V DC |
| Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung) | 60 mA / 30 V DC |