

INT-CR

MÓDULO DE MANDO DE LAS ZONAS

El módulo está destinado al control de las particiones mediante tarjetas de proximidad. Gracias a ello, la utilización del sistema de alarma no requiere recordar una contraseña, por lo que resulta ser una solución perfecta del sistema, del que se pueden servirse también niños o personas mayores.

- conexión y desconexión del modo espera en las zonas mediante las tarjetas o los llaveros
- soporte de los transpondedores pasivos 125 kHz
- 3 modos programables para el mando de las zonas
- 3 LEDs para señalar el estado del sistema y la comunicación con el usuario durante el manejo
- señalización acústica
- cooperación con las centrales VERSA e INTEGRRA (conexión directa a la tubería de comunicación)

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|------------------|
| Clase medioambiental | II |
| Tensión de alimentación ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Consumo medio de la corriente (modo de disponibilidad) ($\pm 10\%$) | 65 mA |
| Dimensiones de la caja | 127 x 35 x 21 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo | -10...+55 °C |
| Peso | 140 g |