

VERSA-LCDR-WH

TECLADO LCD

El teclado VERSA-LCDR-WH está diseñado para gestionar las centrales de alarmas de la serie **VERSA** y **VERSA Plus**. Su display de fácil lectura y grandes botones del dispositivo hacen que el manejo habitual del sistema de alarmas sea cómodo incluso para los niños y las personas mayores. Además, el lector de tarjetas de proximidad incorporado permite controlar el sistema sin que sea necesario recordar el código de acceso. Otra propiedad útil son botones funcionales que permiten entrar rápidamente en un modo de armado seleccionado o llamar para pedir ayuda.

- display LCD grande de fácil lectura
- diodos LED para indicar el estado del sistemas y las particiones
- activación rápida del modo de armado dado con un botón funcional
- alarmas PÁNICO, INCENDIO, AUXILIAR activadas desde le teclado
- display y botones retroiluminados
- indicación acústica de eventos seleccionados del sistema
- indicación de pérdida de comunicación con la central de alarmas
- lector de tarjetas de proximidad



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Dimensiones de la caja	139 x 124 x 22 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 mA
Consumo máximo de la corriente	65 mA
Peso	240 g
Humedad máxima	93 \pm 3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Grado de protección según EN 50131	Grade 2