

ROP-401/EU

DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE POUR USAGE EXTÉRIEUR

Le déclencheur **ROP-401** pour usage extérieur permet de déclencher manuellement une alarme lorsqu'un incendie est découvert. Il est conçu pour fonctionner sur la ligne de détection de la centrale d'alarme incendie adressable **ACSP-402**.

- vitre en plastique réutilisable
- clé **ROP-KEY-U** (incluse) permettant :
 - les tests
 - la réinitialisation
- voyant LED pour la signalisation optique
- isolateur de court-circuit double face
- alimentation par la ligne de détection
- boîte de montage incluse
- couvercle de protection contre l'activation involontaire **ROP-FLAP** en option



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|------------------|
| Températures de fonctionnement | -25°C...+70°C |
| Poids | 180 g |
| Humidité maximum | 95% |
| Consommation de courant lors de la détection | 170 µA |
| Consommation de courant lors de l'alarme | 450 µA |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Tension d'alimentation | 18...26 V DC |
| Dimensions sans supports | 87 x 87 x 53 mm |
| Dimensions avec supports | 117 x 87 x 53 mm |