

# VERSA-LCD-BL

## CLAVIER LCD POUR CENTRALES DE SÉRIE VERSA

Le clavier est dédié à la gestion quotidienne des centrales d'alarme de série **VERSA**. Grâce à son écran LCD affichant des messages texte, même l'utilisation des fonctionnalités avancées de la centrale d'alarme est simple et confortable. Les boutons fonctionnels, son avantage supplémentaire, facilitent la sélection du mode d'armement : total, nuit ou jour.

- afficheur LCD lisible
- voyants LED indiquant l'état du système et des partitions
- activation rapide d'un mode d'armement choisi à l'aide des touches fonctionnelles
- touches dédiées aux alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE
- retro-éclairage de l'afficheur et des touches
- signalisation sonore des événements sélectionnés dans le système
- signalisation de perte de communication avec la centrale



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Dimensions du boîtier	114,5 x 95 x 22,5 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC
Consommation de courant en veille	40 mA
Consommation max. de courant	130 mA
Poids	123 g

