

RK-1K

1-CSATORNÁS RÁDIÓS VEZÉRLŐ

Az **RK-1K** vezérlő lehetővé teszi a relékimenethez csatlakoztatott eszköz távvezérlők segítségével történő működtetését. A vezérlő alkalmas elektromos eszközök, pl. sorompók, kapuk, redőnyök és árnyékolók, stb. távoli vezérlésére. A vezérlő továbbá riasztóközpontokkal történő alkalmazást, így riasztórendszerek távoli működtetését, biztosító be-, illetve kimenetekkel is rendelkezik.

- 1 relékimenet (csatorna)
- eltárolható távvezérlők max. száma: 1024
- ugrókóddal biztosított átvitel
- számítógépes **RK Soft** programmal történő beállítási lehetőség
- 2 OC típusú kimenet
 - távvezérlő alacsony telepfeszültség jelzés
 - riasztórendszer élesítés / hatástalanítás / riasztástörlés jelzés
- riasztórendszer állapotának felügyeletére szolgáló 2 bemenet
 - élesítés állapot információ
 - riasztás információ
- számítógépes csatlakozásra szolgáló RS 232 (TTL) port
- jelző LED
- ház kinyitását jelző szabotázskapcsoló
- DC vagy AC tápfeszültség
- tartozék 2db **T-1** távvezérlő



MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	77 g
Maximális nedvesség	93 ± 3 %
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Méret	118 x 72 x 24 mm
A táplálás feszültsége (±10%) [V AC]	24 V AC
relé kimenet	1 A / 24 V DC/AC
LV kimenet	50 mA / 24 V DC/AC
SS kimenet	500 mA / 24 V DC/AC

