

SZW-02

KÓDZÁR

Az SZW-02 kódzár önálló eszközként ajtók elektromos zárjainak működtetésére alkalmazható olyan helyeken, ahol nagyméretű biztonsági vagy beléptetőrendszerek felszerelése nem szükséges. A zár, az elektromos zár, elektromágneses zár, vagy más max. 2 A áramfelvételű eszköz közvetlen működtetésére alkalmas relékimenettel rendelkezik. Az SZW-02 továbbá használható riasztórendszerek élesítésére/hatástalanítására is. A zár kétféle működési módban üzemelhet: monostabil (a relé csak egy meghatározott ideig aktív) és bistabil (a relé a megváltozott állapotában marad a kód ismételt beviteléig). Az eszköz ezen túl a ház kinyitásával, illetve a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázs védelemmel rendelkezik.



A zár hosszúkás kialakítású esztétikus házának jobb oldalán három (egyikük programozható funkcióval), az eszköz állapotát jelző LED található. Az eszköz baloldalán találhatóak a kihajtható fedéllel védett gombok, melyek zöldszínű háttérvilágítása sötét környezetben is könnyű használatot biztosít.

- vezérlőpanelek működtetése: élesítés/hatástalanítás, belépési idő indítása
- zár/elektromágnes vezérlésére szolgáló relé
- relé állapotjelző LED
- 3 hibás kód riasztás

MŰSZAKI ADATOK

Maximális csatlakozó feszültség a relén	24 V
Maximális csatlakozó áram a relén	2 A
Ház méretei	144 x 80 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tápellátás	DC 9V-ig 16V
Maximális áramfelvétel	60 mA

