

K-1 2E BR

MÁGNESES ÉRZÉKELŐ

A mágneses nyitásérzékelők a kerületi védelem, ajtók, ablakok, stb. nyitott állapotának érzékelésére szolgáló, alapvető eszközei. A K-1 2E csavarozással pl. az ajtó vagy ablakkeretre felültére rögzíthető érzékelő. A K-1 2E két vízmentesen zárt részből áll: a reed kapcsolóból (mágneses érzékelőből) és a mágnesből. A két rész egymástól történő eltávolítása, a sértés jelzéseként, bontja az érzékelő áramkörét. Ezen kívül az érzékelő két, 2EOL kialakítású, a bemeneti vonal elenállásának megváltozása által az érzékelő szabotálását a vezérlőpanelnek jelző, 1,1 kOhm-os ellenállással is rendelkezik.

A K-1 2E bármilyen NC bemenetekkel rendelkező vezérlőpanellal, valamint automatizációs rendszerek vezérlő elemeként történő felhasználásra szolgál.

A K-1 2E érzékelő kétféle színváltozatban, fehér (K-1 2E) és barna (K-1 2E BR), érhető el.

- felületi szerelés
- 2EOL/NC kialakítású 1,1 kOhm ellenállások



MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	20 V DC
Maximális csatlakozó áram	20 µA
Tömeg	10 g
Csatlakoztatások maximális száma 20 V, 20 mA terhelésnél	360 000
Érintkező anyaga	Ru (Ruten)
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	18 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	28 mm
Paraméteres ellenállás	2 x 1100 Ω

