

# INT-RX-S

## 433 MHZ TÁVVEZÉRLŐ VEVŐ BŐVÍTŐMODUL

A 433 MHz-s távvezérlő vevő lehetővé teszi a riasztórendszer távvezérlő használatával történő működtetését. Az otthoni riasztórendszer működtetését az autóriasztó kezeléséhez hasonlóan egyszerűvé teszi.

- lehetővé teszi az **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32** és **PERFECTA-T 32** riasztóközpontok és **ACCO NET** beléptetésvezérlő rendszer 433 MHz távvezérlővel történő működtetését
- teljes távvezérlő felhasználó azonosítás
- távvezérlőgombok funkcióinak rugalmas kijelölése
- kompatibilis a **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, , MPT-300, MPT-350** és **MPB-300** távvezérlőkkel
- kisméretű, a megfelelő helyre történő felszerelést megkönnyítő ház



## MŰSZAKI ADATOK

Támogatott távvezérlők száma	248
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	24 mA
Maximális áramfelvétel	29 mA
Tömeg	30 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az irányított távirányítók	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
A távirányítók munka frekvenciájának terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz