

# MMD-300 BR

## RILEVATORE DI APERTURA DI PORTE E FINESTRE SENZA FILI

I rilevatori magnetici di apertura porte e finestre costituiscono la "prima linea di difesa". Grazie all'MMD-300, il sistema di allarme reagisce ai tentativi di intrusione, prima ancora che l'interno dell'ambiente protetto venga violato.

### Caratteristiche:

- compatibile con le centrali di allarme **MICRA**, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** e **PERFECTA 64 M** (Dotato di modulo **PERFECTA-RF**) e anche con i controller wireless **VERSA-MCU** e **MTX-300**
- eventuali trasmissioni radio da un rilevatore possono essere ritrasmesse da **MRU-300**
- doppio contatto reed per montaggio orizzontale o verticale
- ingresso per collegamento di un rilevatore NC esterno, per protezione di due punti (ad esempio i due battenti di una finestra) con un solo contatto
- sistema di risparmio energetico, che permette l'operatività per diversi anni, senza che si presenti la necessità della sostituzione della batteria al litio CR123A
- rilevazione anti-manomissione dell'apertura o della rimozione dalla superficie di montaggio
- colore della scocca: marrone.

### Applicazione:

Protezione perimetrale di edifici di piccole dimensioni, come chioschi, case estive, negozi, garage e officine.

### Contenuto:

Rilevatore, magnete per il montaggio ad incasso, oppure in superficie, batteria al litio CR123A, elementi di montaggio, manuale operativo.



## SCHEDA TECNICA

Sensibilità dell'ingresso aggiuntivo	312 ms
Classe ambientale	II
Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	80 µA
Assorbimento di corrente massimo	27 mA
Peso	64 g
Umidità massima	93 ±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batteria	CR123A 3V
Durata della batteria (in modalità di risparmio energetico, anni)	Tempo stimato 3 anni