

VERSA-MCU

CONTROLLER WIRELESS

Il nuovo modulo **VERSA-MCU** consente l'espansione delle centrali di allarme **VERSA** con rivelatori wireless a 433MHz. Utilizzando questo modulo possono essere aggiunti fino a 30 rivelatori alle centrali **VERSA**. Grazie al suo contenitore estremamente compatto, il modulo **VERSA MCU** può essere facilmente installato nella posizione ottimale.

- gestione fino a 30 dispositivi wireless
- gestione radiocomandi 433 MHz
- supporto per ripetitori di segnale radio **MRU-300**
- interfacciabile con centrali **VERSA**
- programmazione tramite tastiera o via software **DLOADX**
- firmware aggiornabile senza la rimozione del dispositivo
- contenitore compatto



SCHEDA TECNICA

| | |
|--|---|
| Numero massimo di radiocomandi | 30 |
| Tensione di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Dimensioni del box | 24 x 110 x 27 mm |
| Temperatura di lavoro | -10 °C...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 24 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 29 mA |
| Peso | 30 g |
| Umidità massima | 93±3% |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |
| Numero di rilevatori radio supportati | 30 |
| Radiocomandi gestiti | MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Rilevatori radio gestiti | MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300 |
| Frequenza di lavoro dei rilevatori radio e telecomandi | 433,05 ÷ 434,79 MHz |