

# SZW-02

## CODE SLOT

Het SZW-02 codeslot kan worden gebruikt als een op zichzelf staand apparaat, ontworpen voor elektronische bediening van een enkele deur, bijv. op locaties waar het niet nodig is om een uitgebreid beveiligingsalarm of toegangscontrolesysteem te installeren. Het slot heeft een relaisuitgang voor directe aansturing van de elektrische deuropener, elektromagnetisch slot of een ander apparaat met een stroomverbruik tot 2 A. De SZW-02 kan ook gebruikt worden met een alarmsysteem voor in-, uitschakelen, etc. Het slot kan werken in twee modi: puls (het relais wordt alleen geactiveerd voor een vooraf ingestelde tijd) en maak/breek (het relais verandert van status totdat het wachtwoord opnieuw wordt ingevoerd). Het apparaat is ook voorzien van een sabotagebeveiliging die reageert op het openen van de behuizing en het verwijderen van de muur.



De esthetische behuizing van het slot is langwerpig van vorm. In het rechtergedeelte zijn drie gekleurde LED's geïnstalleerd die de apparaat status aangeven (u kunt elke functie voor een ervan programmeren). Aan de linkerkant van de slotbehuizing vindt u leesbare toetsen, die worden beschermd door een klepje. De groene achtergrondverlichting van de toetsen maakt het apparaat gemakkelijk te gebruiken, zelfs op plaatsen met weinig licht.

- bedienen van alarmsystemen: inschakelen, uitschakelen en activeren van de ingangsvertraging
- relais aansturing voor een elektromagnetisch slot / elektrisch slot
- LED voor relais status indicatie
- alarm bij 3 x een foutieve code

## TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage relais	24 V
Max. geschakeld vermogen relais	2 A
Afmetingen behuizing	144 x 80 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Voeding	DC 9V/tot 16V
Maximaal verbruik	60 mA

