

# INT-RX-S

## 433 MHz HANDZENDER UITBREIDINGSMODULE

De INT-RX-S 433 MHz handzenderontvanger maakt het gebruik van afstandsbedieningen mogelijk om het alarmsysteem te bedienen. Het maakt de bediening van een alarmsysteem net zo eenvoudig als de bediening van een autoalarm.

- maakt gebruik van 433 MHz handzenders mogelijk voor **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32** en **PERFECTA 64 M** alarmsystemen en het **ACCO NET** toegangscontrole systeem
- volledige afstandsbediening gebruiker identificatie
- flexibel toewijzen van functies aan de knoppen van de handzender
- werkt met **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350** en **MPB-300** handzenders
- kleine behuizing voor installatie op een geschikte plaats



### TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ondersteunde handzenders	248
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Stand-by verbruik	24 mA
Maximaal verbruik	29 mA
Gewicht	30 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Ondersteunde afstandsbedieningen	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Afstandsbediening werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz