

# ROP-111/PL

## KONWENCJONALNY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Ostrzegacz do zastosowań zewnętrznych **ROP-111** umożliwia ręczne wywołanie alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z konwencjonalnymi centralami sygnalizacji pożarowej **CSP-104, CSP-108, CSP-204 i CSP-208**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP-KEY-U** (w zestawie) umożliwiający:
- testowanie
- resetowanie

dioda LED sygnalizująca aktywowanie ostrzegacza

puszka montażowa w zestawie

opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją: **ROP-FLAP**

### DANE TECHNICZNE

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Zakres temperatur pracy          | -25°C...+70°C    |
| Masa                             | 180 g            |
| Maksymalna wilgotność            | 95%              |
| Pobór prądu w stanie dozoru      | 0 mA             |
| Pobór prądu w stanie alarmowania | 25 mA            |
| Stopień ochrony                  | IP66             |
| Napięcie zasilania               | 9...30 V DC      |
| Wymiary bez uchwytów             | 87 x 87 x 53 mm  |
| Wymiary z uchwytami              | 117 x 87 x 53 mm |