

ROP-401/EU

АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Ручной пожарный извещатель (ИПР) **ROP-400** для установки вне помещений используется для поднятия тревоги вручную при обнаружении пожара. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- пластиковое окошко многократного использования
- ключ **ROP-KEY-U** (входит в комплект поставки) для:
 - тестирования
 - сброса

светодиод для индикации
двухсторонний индикатор КЗ
питание от шлейфа сигнализации
монтажная коробка в комплекте поставки
опционально – защитная крышка для предотвращения случайного срабатывания **ROP-FLAP**



ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-25°C...+70°C
Вес	180 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Потребление тока в дежурном режиме	170 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	450 мкА
Класс защиты	IP66
Напряжение питания	18...26
Размеры без креплений	87 x 87 x 53
Размеры с креплениями	117 x 87 x 53



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.