

# СА-10 BLUE-L

## ЖКИ-КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПКП СА-10

Клавиатура СА-10 BLUE-L предназначена для управления системами на основе прибора СА-10. Текстовые сообщения на ЖКИ-дисплее и светодиодная индикация позволяют точно определить состояние системы охранной сигнализации. Они однозначно сообщают пользователю о выполненном действии, позволяя избежать ошибок при эксплуатации. Об определенных событиях может сообщать также звуковая сигнализация. На клавиатуре три специальных клавиши, непосредственно с которых можно вызвать тревоги: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР и ПОМОЩЬ.

Устройство обладает 2 зонами и портом RS-232, позволяющим просто настраивать клавиатуру, определять названия и содержание сообщений. Синяя подсветка кнопок и ЖКИ-дисплея обеспечивает удобство эксплуатации даже там, где освещение слабое.

Клавиатура СА-10 BLUE выпускается в двух размерах: **СА-10 BLUE-L** – устройство с более крупным корпусом и большим ЖКИ-дисплеем, а **СА-10 BLUE-S** более компактна и обладает небольшим дисплеем.

- светодиоды, сообщающие о состоянии групп (разделов) и системы
- вызов тревог НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ с клавиатуры
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковое оповещение о выбранных событиях в системе
- 2 зоны
- сообщение об отсутствии связи с ПКП
- порт RS-232 для простоты настройки клавиатуры, названий и содержания сообщений



## ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	145 x 114 x 29 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мА
Максимальное потребление тока	170 мА

