

APSP-402

VZDIALENÝ PANEL

Vzdialený panel slúži na vzdialenú obsluhu adresnej ústredne systému požiarnej signalizácie ACSP. Na ústredňu **ACSP-402** je možné pripojiť jeden vzdialený panel **APSP-402**. Panel je možné namontovať v rámci chráneného objektu vo vzdialenosti do 1000 m od ústredne.

- vzdialená obsluha ústredne na úrovniach 1 a 2 ako z predného panelu ústredne
- pripojenie na ústredňu prostredníctvom komunikačnej zbernice RS-485
- LED-ky informujúce o stave systému
- displej LCD umožňujúci:
 - zobrazovanie informácií o alarme
 - zobrazovanie hlásení
 - prehľad zoznamu aktuálnych blokování, testov a porúch
 - prehľad pamäte alarmov a iných udalostí
- zabudovaný piezoelektrický bzučiak na zvukovú signalizáciu
- pripojený pulzný zdroj **APS-318**
- miesto v skrinke na akumulátor 12 V / 7 Ah
- automatické prepnutie na záložné napájanie (akumulátor) v prípade poruchy hlavného napájania



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|--------------------|
| Pracovná teplota | -5...+40 °C |
| Napätie napájania (±15%) | 230 V AC, 50-60 Hz |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Rozmery | 324 x 382 x 108 mm |
| Maximálny odber prúdu zo siete 230 V | 250 mA |
| Pracovná teplota pri preprave | -25...+55 °C |
| Čas činnosti záložného napájania | 72 h |
| Max. interná rezistancia akumulátora (s vodičmi a svorkami v obvode) | 1,1±10% Ω |
| Odber prúdu z akumulátora v pohotovostnom režime | 65 mA |
| Odber prúdu z akumulátora v stave alarmu | 75 mA |
| Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v pohotovostnom režime | 60 mA |
| Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v stave alarmu | 70 mA |
| Tesnosť skrinky | IP30 |
| Záložné napájanie: interný akumulátor | 12 V / 17 Ah |
| Maximálny prúd nabíjania akumulátora | 1,4 A |