

# RK-1K

## ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1 ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Ο ελεγκτής **RK-1K** επιτρέπει τον έλεγχο μιας συσκευής συνδεδεμένης στην έξοδο ρελέ με τη χρήση τηλεχειριστηρίων. Ο ελεγκτής σας επιτρέπει να τηλεχειρίζετε ηλεκτρικές συσκευές, όπως μπάρες στάθμευσης, γκαραζόπορτες, ηλεκτρικά ρολά, κλπ. Ο ελεγκτής διαθέτει επίσης εισόδους και εξόδους σχεδιασμένες να λειτουργούν με τον πίνακα ελέγχου του συναγερμού, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του για τηλεχειρισμό του συστήματος συναγερμού.

- 1 κανάλι ελέγχου
- μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων τηλεχειριστηρίων: 1024
- προαιρετική διαμόρφωση με τη χρήση ενός υπολογιστή με εγκατεστημένο το πρόγραμμα **RK Soft**
- 2 έξοδοι τύπου OC
  - ένδειξη χαμηλής μπαταρίας τηλεχειριστηρίου
  - ένδειξη όπλισης / αφόπλισης συστήματος συναγερμού / άρσης συναγερμού
- 2 εισοδοί για επιτήρηση της κατάστασης του συστήματος συναγερμού
  - πληροφορίες κατάστασης όπλισης
  - πληροφορίες συναγερμού
- θύρα RS 232 (TTL) για σύνδεση με έναν υπολογιστή
- ένδειξη LED
- διέγερση διακόπτη παραβίασης με άνοιγμα του περιβλήματος
- προαιρετικό τροφοδοτικό DC ή AC
- περιλαμβάνονται δύο τηλεχειριστήρια **T-1** στο σετ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10°C...+55°C       |
| Βάρος                          | 77 g                |
| Μέγιστη υγρασία                | 93 ± 3 %            |
| Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας    | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Διαστάσεις                     | 118 x 72 x 24 mm    |
| Τάση τροφοδοσίας (±10%) [V AC] | 24 V AC             |
| Έξοδος ρελέ                    | 1 A / 24 V DC/AC    |