SO-MF5-W

BEDIENDEEL MET MIFARE® PROXIMITY KAARTLEZER

Het **SO–MF5** bediendeel kan werken als:

- **INT–SCR** blokbediendeel in het **INTEGRA** alarmsysteem
- Bediendeel met proximity–kaartlezer in het **BE WAVE Hybrid** en **BE WAVE Wire** systeem.
- **ACCO–SCR** bediendeel met proximity kaartlezer in het **ACCO NET** of **ACCO** toegangscontrolesysteem
- Bediendeel met een proximity kaartlezer voor andere fabrikanten (OSDP, Wiegand)
- Standalone deurbedieningsmodule

Kenmerken:

- Gebruikersidentificatie door code en/of MIFARE® proximity kaart
- Bediendeel met witte achtergrondverlichting
  - 12 toetsen voor code–invoer
  - 2 functietoetsen F1 en F2
- Ingebouwde MIFARE® proximity kaartlezer (13,56 MHz):
  - Ultralicht CSN/SSN
  - Klassiek CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- Ondersteund OSDP–protocol (OSDP–protocol versie 2.2; RS–485 bus)
- Extra communicatie–interface:
  - INT–SCR (werking in het INTEGRA systeem)
  - ACCO–SCR (werking in het ACCO NET of ACCO systeem)
  - Wiegand (werking in systeem van andere fabrikant)
- Programmering in het CR Soft programma of middels de **MC–SRV–8** service kaart
- Led–indicatoren (4 stuks)
- OC–uitgang (BELL) bediend met functietoets F1
- Ingebouwde zoemer (volume instelbaar)
- Optische sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing en verwijderen van de muur
- Geschikt voor zowel binnen– als buteninstallatie
- Verkrijgbaar in wit (**SO–MF5–W**) en zwart (**SO–MF5–B**)

Eigenschappen voor elke bedrijfsmodus:

INT–SCR blokbediendeel in het INTEGRA alarmsysteem

- Functies geactiveerd door code en/of proximity kaart:
  - Inschakelen/uitschakelen en alarm annuleren in het blok
  - Deurontgrendeling
  - Bediening van 24. puls en 25. maak/breek type uitgangen
  - Bevestiging van bewakingsronde
  - Activering van een tijdelijke blok blokkeringsfunctie
  - Overbruggen van geldautomaatzones
  - Codewijziging door de gebruiker
- Functies geactiveerd zonder gebruik van een code / proximity kaart:
  - Snel inschakelen
  - Alarm activeren via het bediendeel
  - Alarm dempen via het bediendeel

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.

- Controle van de toegang tot een enkele deur
- Activeren van een extra functie met de F1 functietoets
- Relaisuitgang voor het aansturen van een elektrische dagschoot ontgrendelaar, elektromagnetisch slot of ander apparaat dat de deur activeert
- Ingang voor deurstatus
- Ingang voor request–to–exit
- Configuratie van de instellingen van het INT–SCR bediendeel met behulp van het DLOADX programma of het bediendeel.

ACCO–SCR bediendeel met proximity kaartlezer in het ACCO NET of ACCO systeem

- Functies geactiveerd door code en/of proximity kaart:
  - Deur openen
  - Blokkeren / deblokkeren van een deur
- Activeren van een extra functie met de F1 functietoets
- Configuratie van de instellingen van het ACCO–SCR bediendeel met behulp van het ACCO Soft (ACCO NET systeem) / ACCO SOFT–LT programma (ACCO systeem).

Bediendeel met proximity kaartlezer in systemen van andere fabrikanten

- Selectie van de communicatie–interface:
  - OSDP (RS–485 bus)
  - Wiegand
- Activering van een extra functie met de functietoets F1

Standalone deurbedieningsmodule

- Ondersteuning voor maximaal 128 codes
- Ondersteuning voor maximaal 128 proximitykaarten
- Functies geactiveerd met een code / proximitykaart:
  - Deur openen
  - Blokkeren / deblokkeren van een deur
  - Code wijzigen door de gebruiker
- Mogelijkheid om het aantal keren dat een kaart/code wordt gebruikt op te geven
- Activering van een extra functie met de functietoets F1
- Relaisuitgang voor het aansturen van een elektrische dagschoot ontgrendelaar, magnetisch slot of ander apparaat dat een deur activeert
- Ingang voor deurstatus
- Ingang voor request–to–exit

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC ±15% V DC
Bedrijfstemperatuur	-25°C...+55°C
Stand-by verbruik	65 mA
Maximaal verbruik	120 mA
Gewicht	93 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	45 x 128 x 21 mm
Relaisuitgang (ohmse belasting)	1 A / 30 V DC
SIRENE Uitgang, Type OC	30 mA / 12 V DC
Lezerfrequentie	13,553...13,567 MHz
Leesbereik voor de MC-DF3-2 gecodeerde kaart	tot 55 mm

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.