

ACCO-USB-CZ

BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET

Čtečka bezkontaktních karet ACCO-USB-CZ je zařízení pro čtení pasivních transpondérů na 125 kHz (bezkontaktní karty, tagy, Dallas čipy, atd.). Navržena je pro připojení k převodníku **ACCO-USB**, umožňující administrátorovi přístupového systému **ACCO** snadné přidávání transpondérů z pracovního místa. Čtečka je vybavena zvukovou signalizací a dvoubarevnou LED znázorňující pracovní stav.

- podpora karet, přívěšků a jiných pasivních zařízení pracujících na frekvenci 125kHz
- systém správy karty pro snadnou správu bezdotykové karty pomocí softwaru **ACCO**
- LED pro indikaci stavu čtečky
- vestavný bzučák pro akustickou kontrolu
- konektor RJ-45 pro připojení k **ACCO-USB**

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost	186 g
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	120 x 80 x 29 mm
Rozsah pracovních teplot	-20...+55 °C
Max. proudová spotřeba	50 mA



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.