


INT-ORS

AUSGANGSERWEITERUNGSMODUL AN DIN-SCHIENE 35 MM

Das Modul **INT-ORS** ermöglicht die Erweiterung der Systeme **INTEGRA/VERSA/PERFECTA** und **ACCO NET** um 8 einstellbare Relaisausgänge. Es dient zur direkten Steuerung der 230 V Geräte über Alarmzentralen der Serien: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** und **PERFECTA-T**. Es ist eine ideale Lösung, wenn Sie diese Zentralen um Automationsfunktionen ergänzen möchten. Das Gerät ist auch mit der Zutrittskontrollzentrale **ACCO-NT** kompatibel. Das Modul **INT-ORS** wird an der DIN-Schiene (35 mm) montiert.

- Erweiterung des Systems um 8 Relaisausgänge (direkte Steuerung der 230 V Geräte)
- Montage an der DIN-Schiene (35 mm)
- Betrieb mit dem System **ACCO NET** (ab Ausgabe 1.4)



TECHNISCHE DATEN

Max. Anzahl von Ausgängen	8
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	35 mA
Max. Stromaufnahme	310 mA
Gewicht	285 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Belegte Anzahl von Modulen 17,5 mm	7
Abmessungen	122 x 93 x 58 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung)	16 A / 230 V AC
Belastbarkeit des Ausgangs +12V	2,5 A / 12 V DC