

INT-ORS

AUSGANGSERWEITERUNGSMODUL AN DIN-SCHIENE 35 MM

Das Modul **INT-ORS** ermöglicht die Erweiterung der Systeme **INTEGRA/VERSA/PERFECTA** und **ACCO NET** um 8 einstellbare Relaisausgänge. Es dient zur direkten Steuerung der 230 V Geräte über Alarmzentralen der Serien: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** und **PERFECTA-T**. Es ist eine ideale Lösung, wenn Sie diese Zentralen um Automationsfunktionen ergänzen möchten. Das Gerät ist auch mit der Zutrittskontrollzentrale **ACCO-NT** kompatibel. Das Modul **INT-ORS** wird an der DIN-Schiene (35 mm) montiert.

- Erweiterung des Systems um 8 Relaisausgänge (direkte Steuerung der 230 V Geräte)
- Montage an der DIN-Schiene (35 mm)
- Betrieb mit dem System **ACCO NET** (ab Ausgabe 1.4)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------|
| Max. Anzahl von Ausgängen | 8 |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 35 mA |
| Max. Stromaufnahme | 310 mA |
| Gewicht | 285 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93±3% |
| Belegte Anzahl von Modulen 17,5 mm | 7 |
| Abmessungen | 122 x 93 x 58 mm |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung) | 16 A / 230 V AC |
| Belastbarkeit des Ausgangs +12V | 2,5 A / 12 V DC |