

RX-4K

CONTROLADOR DE RADIO 4 CANALES

- 4 canales independientes programables
- soporte hasta 340 mandos a distancia
- alcance hasta 200 m en espacio abierto
- señalización de baja tensión de pila en el mando a distancia
- confirmación de arme/desarme/reinicio de alarma
- puerto RS-232 que permite programar mediante un PC con el programa **DLOAD10** instalado



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo máximo de la corriente	65 mA
Peso	108 g
Salida SS	500 mA / 12 V DC

