

ANT-900/1800

ANTENNE GSM

L'antenne ANT-900/1800 à double bande est destinée à fonctionner avec les modules **GSM-4**, **GSM LT-1**, **GSM LT-2**, **GPRS-T1**, **GPRS-T2**, **GPRS-T4**, **GPRS-T6** et la centrale d'alarme **INTEGRA 128-WRL**. Elle est munie d'un connecteur SMA standard grâce à quoi elle peut être aussi utilisée dans d'autres appareils équipés d'un tel connecteur. Le câble de 2,5 m de long et une embase magnétique assurent un montage facile même à une certaine distance du dispositif fonctionnant avec. Cela permet de situer l'antenne dans un endroit à une intensité optimale du signal GSM.

L'antenne fonctionne dans les bandes suivantes de fréquences : 900/1800 MHz.

- antenne 1800 MHz pour modules **GSM-4**, **GSM LT-1** et **GSM LT-2**, **GPRS-T1**, **GPRS-T2**, **GPRS-T4**, **GPRS-T6**, **MICRA**, **INTEGRA 128-WRL** modules



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement	900/1800 MHz
Longueur du câble	2,5 m
Impédance	50 Ohm
Câble	kabel koncentryczny RG174 (czarny)
VSWR	< 2,0
Températures de fonctionnement	-20...+60°C
Connecteur	SMA