

VERSA-LCDR-WH

LCD KEZELŐ

A VERSA-LCDR-WH kezelő a VERSA és VERSA Plus család vezérlőpaneljeinek működtetésére szolgál. Könnyen olvasható kijelzője és nagyméretű gombjai gyermekek és idősebb személyek számára is rendkívül kényelmessé teszik a riasztórendszer napi működtetését. Továbbá a beépített proximitykártya-olvasó lehetővé teszi a rendszer, kód megjegyzésének szükségessége nélküli, kezelését. Másik hasznos tulajdonság a kívánt riasztási mód vagy segítségkérés gyors aktiválására szolgáló funkciógombok.

- nagyméretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- rendszer- és partícióállapot megjelenítésére szolgáló LED-ek
- kiválasztott élesítési mód gyors, funkciógombbal történő aktiválása
- PÁNİK, TŰZ, KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása kezelőről
- kijelző és billentyűzet háttérvilágítás
- rendszeresemények jelzése hanggal
- vezérlőpanellel történő kommunikáció elvesztésének jelzése
- proximitykártya-olvasó



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	139 x 124 x 22 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	30 mA
Maximális áramfelvétel	65 mA
Tömeg	240 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint	Grade 2

