

MKP-300

TASTIERA SENZA FILI PER IL SISTEMA MICRA

La tastiera senza fili per il sistema MICRA, permette l'inserimento ed il disinserimento, nonché il controllo di eventuali altre apparecchiature collegate al modulo, senza che sia necessario possedere un apposito telecomando. Grazie a questa caratteristica, risulta essere la soluzione ideale per eseguire il controllo, laddove sia previsto l'utilizzo del sistema da parte di diverse persone.

Caratteristiche della tastiera MKP-300:

- inserimento ed il disinserimento, attivazione dell'allarme rapina e il comando delle uscite
- LED di segnalazione stato inserito e disinserito
- retroilluminazione della tastiera per utilizzo in ambienti scarsamente illuminati
- sportellino per protezione tasti

Destinazione:

Controllo del sistema MICRA in piccoli oggetti quali ad esempio: chioschi, negozi, seconde case, garage, e laboratori.

Contenuto del completo:

Tastiera, batteria CR123A, manuale operativo.



SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Durata della batteria (anni)	Tempo stimato 3 anni
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	80 µA
Assorbimento di corrente massimo	20 mA
Peso	164 g
Umidità massima	93 ±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 200 m
Batteria	CR123A 3V
Dimensioni	144 x 80 x 27 mm

