

RX-1K

HANDZENDER CONTROLLER

- één programmeerbaar kanaal
- ondersteund tot 40 handzenders
- werkingsbereik tot 200 m in open veld
- lage batterij indicatie
- inschakel/uitschakel/herstel bevestiging



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur

-10...+55 °C

Gewicht

75 g



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.