

# VERSA-LCDR-WH

## ЖКИ-КЛАВИАТУРА

VERSA-LCDR-WH – клавиатура, совместимая с приборами **VERSA** и **VERSA Plus**. Удобный большой дисплей и клавиши для удобной ежедневной эксплуатации системы детьми и пожилыми лицами. Считыватель бесконтактных карт позволяет дополнительно управлять системой без необходимости запоминания пароля доступа к системе. Дополнительно удобным решением являются клавиши быстрой постановки на охрану системы в выбранном режиме и клавиши вызова помощи.

- большой удобный ЖКИ-дисплей
- светодиоды, индицирующие состояние разделов (зон) и системы
- быстрое включение выбранного режима охраны с помощью предназначенных для этой цели специальных клавиш
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- сигнализация потери связи с прибором
- считыватель бесконтактных карт



## ТЕХДААННЫЕ

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )        | 12 В DC           |
| Габаритные размеры корпуса               | 139 x 124 x 22 мм |
| Диапазон рабочих температур              | -10...+55 °C      |
| Потребление тока в режиме готовности     | 30 мА             |
| Максимальное потребление тока            | 65 мА             |
| Вес                                      | 240 г             |
| Максимальная влажность воздуха           | 93 $\pm$ 3%       |
| Класс среды по стандарту EN50130-5       | II                |
| Класс безопасности по стандарту EN 50131 | Grade 2           |