

# VERSA-LCDR-WH

## ЖКИ-КЛАВИАТУРА

VERSA-LCDR-WH – клавиатура, совместимая с приборами **VERSA** и **VERSA Plus**. Удобный большой дисплей и клавиши для удобной ежедневной эксплуатации системы детьми и пожилыми лицами. Считыватель бесконтактных карт позволяет дополнительно управлять системой без необходимости запоминания пароля доступа к системе. Дополнительно удобным решением являются клавиши быстрой постановки на охрану системы в выбранном режиме и клавиши вызова помощи.

- большой удобный ЖКИ-дисплей
- светодиоды, индицирующие состояние разделов (групп зон) и системы
- быстрое включение выбранного режима охраны с помощью предназначенных для этой цели специальных клавиш
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- сигнализация потери связи с прибором
- считыватель бесконтактных карт

## ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	139 x 124 x 22 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	30 мА
Максимальное потребление тока	65 мА
Вес	240 г
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm$ 3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Класс безопасности по стандарту EN 50131	Grade 2

