

SZW-02

KÓDOVÝ ZÁMOK

Kódový zámok SZW-02 je autonómne zariadenie, ktoré slúži na elektronickú kontrolu jedného prechodu, napr. na miestach, kde nie je potrebná inštalácia rozšíreného zabezpečovacieho systému alebo systému kontroly vstupu. Zámok má výstup relé na priame ovládanie elektrického zámku alebo iného zariadenia s odberom prúdu do 2 A. SZW-02 môže taktiež spolupracovať so zabezpečovacím systémom, napr. zapínať a vypínať jeho stráženie. Zámok môže pracovať v dvoch režimoch: v monostabilnom (relé je aktivované iba na určitý čas) a v bistabilnom (relé mení svoj stav do času opätovného zadania kódu). Zariadenie má taktiež sabotážne zabezpečenie reagujúce na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny.



Estetický kryt zámku má pozdĺžny tvar. V pravej časti sú umiestnené tri farebné LED-ky, ktoré informujú o stave zariadenia (jedna z LED-iek môže mať naprogramovanú ľubovoľnú funkciu). Pravá časť zámku obsahuje tlačidlá chránené dvierkami. Zelené podsvietenie klávesov zaistí uje pohodlné používanie zámku aj na miestach so slabým osvetlením.

- ovládanie zabezpečovacieho systému: zapnutie a vypnutie stráženia, spustenie vstupného času
- ovládanie elektromagnetického zámku dverí
- LED-ky zobrazujúce stav relé
- alarm 3 chybné kódy

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané cez relé	24 V
Maximálny prúd prepínaný cez relé	2 A
Rozmer krytu	144 x 80 x 27 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napájanie	DC 9V do 16V
Maximálny odber prúdu	60 mA

