

# INT-R

## UNIVERZÁLNY EXPANDÉR ČÍTAČIEK KARIET / DALLAS ČIPOV

Expandér pre ústredne INTEGRA umožňujúci pripojenie čítačiek kariet a/alebo čítačiek čipov Dallas (iButton) na realizáciu funkcie kontroly vstupu a zapnutia/vypnutia stráženia skupiny. Expandér INT-R spolupracuje so zabezpečovacími ústredňami INTEGRA a CA-64.

### Vlastnosti:

- možnosť pripojenia dvoch čítačiek bezdotykových kariet / Dallas čipov
- kompatibilita s čítačkami využívajúcimi formát:
  - Wiegand 26
  - Wiegand 26/34/42/56 (verzia 3.02 alebo novšia)
- relé na ovládanie elektrického zámku
- vstup na kontrolu stavu dverí
- vstup umožňujúci otváranie prechodu pomocou tlačidla
- funkcia odblokovania dverí pri požiarom alarme
- sabotážny vstup



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Rozmery dosky elektroniky	140 x 68 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania	12 V DC ±15%
Odber prúdu v pohotovostnom režime	110 mA
Maximálny odber prúdu	150 mA
Hmotnosť	80 g
Prípustné zaťaženie kontaktov relé	5 A / 30 V DC
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%