

PK-01

AUTONÓMNY MODUL KONTROLY PRECHODU

Modul PK-01 slúži na elektronickú kontrolu prechodu všade tam, kde je potrebné používať kontrolu vstupu, ale nie je potrebný rozsiahly systém. Možnosť autorizácie pomocou kódov alebo bezdotykových kariet robí z modulu všestranné zariadenie – stačí pripojiť externé napájanie 12V a elektromagnetický zámok.

- autorizácia užívateľov pomocou kódu alebo karty
- obsluha do 50 užívateľov
- konfigurácia modulu pomocou klávesnice
- LED-ky zobrazujúce stav modulu
- podsvietené klávesy uľahčujúce obsluhu v tme
- zabudované relé na priame ovládanie elektromagnetického zámku dverí
- hermetický kryt umožňujúci inštaláciu do exteriérov



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Pracovná frekvencia čítačky | 125 kHz |
| Prípustné zaťaženie kontaktov relé | 2 A / 24 V DC |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | III |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 ±3% |
| Maximálny odber prúdu | 125 mA |
| Hmotnosť | 297 g |
| Napätie napájania (±15%) | 12 V DC |
| Zaťažiteľnosť alarmového výstupu | 30 mA |
| Zaťažiteľnosť výstupu zvončeka | 30 mA |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 105 mA |
| Rozmer krytu | 47 x 158 x 24 mm |
| Pracovná teplota | -25...+55 °C |