

# RX-4K

## NÉGY CSATORNÁS RÁDIÓ TÁVIRÁNYÍTÓ

- 4 külön programozható csatorna
- legfeljebb 340 távirányító támogatása
- működési hatótávolság legfeljebb 200 m nyílt terepen
- alacsony akkumulátor szint kijelzés a távirányítóban
- élesítés/hatástalanítás/újraindítás megerősítés
- RS-232 port a programozásra és a távirányítók kezelésére telepített **DLOAD10** programmal



### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Működési hőmérséklet   | -10°C...+55°C    |
| Maximális áramfelvétel | 65 mA            |
| Tömeg                  | 108 g            |
| SS kimenet             | 500 mA / 12 V DC |



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.