

WZ-100

NEVENINDICATOR

De externe indicator maakt snelle identificatie mogelijk van de bron bij branddetectie, en bereikt dit door een verdubbeling van de functionaliteit van de indicator die is ingebouwd op de behuizing van de detector. De externe indicator is vooral gemakkelijk als de detector geplaatst is in een ruimte met beperkt zicht op de ingebouwde detector indicator.

- LED voor visuele systeem signalering
- elegant ontwerp geschikt voor de meeste interieurs
- eenvoudige installatie



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	ø 97 x 37 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Voedingsvoltage	tot 2,4 V DC
Gewicht	48 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Gemiddeld stroomverbruik (van de detector)	4...4,4 mA
Maximaal verbruik (vereist een externe stroombegrenzing)	tot 10 mA



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.